



Diese Netzumschaltboxen bieten keine FRT Unterstützung!
(Für Deutschland nicht erforderlich)

Maximale netzseitige Vorsicherung $\leq 63A!$
Schaltpläne beachten!

NETZFORM		TRENNUNG	
Am Netzanschlusspunkt	In der Verbrauchieranlage	Dreipolig	Allpolig
① TN-C (PEN-Leiter)	TN-S*	✓ empfohlen	✓ erlaubt
② TT	TT	✗ nicht erlaubt	✓ erlaubt
③ TN-S (PE und N-Leiter sind schon getrennt)	TN-S	✗ nicht erlaubt	✓ erlaubt
④ TN-C (PEN-Leiter)	TN-C	✗ nicht erlaubt	✗ nicht erlaubt

* Die Aufteilung/Trennung in separaten Neutralleiter und Schutzleiter muss VOR der Netzumschaltbox (von Netzseite betrachtet) erfolgen!

„ALLPOLIG“
STANDARD

① ② ③



10015613

„DREIPOLIG“
STANDARD

①



10017485

„ALLPOLIG“
Für große PV-Anlagen
Smart-Meter extern!

① ② ③



10016114